

Berqnet UTM Üzerinde 5651 ve Kayıt Aktarım Nasıl Yapılır?

- Bu özellik Ayarlar bölümünde Servis Ayarları başlığı altında 5651 Kayıt Aktarımı olarak görülmektedir.



- Butona tıklandığında 5651 ve Kayıt Aktarımı servisinin giriş bölümü görülmektedir.

5651 VE KAYIT AKTARIM

[Giriş](#) [Aktarım](#) [...](#)

① ② ③

5651 ve Kayıt Aktarım

5651 ve Kayıt aktarım ayarlarını buradan gerçekleştirebilirsiniz.

Kayıt Aktarım Servisi:	Pasif
Depolama Tipi:	-
Zaman Damgası:	Pasif
Kullanılan Kontör:	0
Kalan Kontör:	0

[Şimdi Çalıştır](#)

Devam etmek için lütfen İleri düğmesine tıklayınız.

[Geri](#) [İleri](#) [İptal](#)

- Servis durumu, Depolama Tipi, Zaman Damgası ve Zaman Damgası Servis Sağlayıcının sunmuş olduğu bilgiye göre değişkenlik gösteren Kullanılan ve Kalan Kontör Verileri servis çalıştıktan sonra görülebilmektedir.
- İleri butonu ile bir sonraki menüye geçiş yapılır. Bu bölümde 5651 ve Kayıt Aktarım servisi aktif/pasif durumu belirlenebilir. Aktif edilen servisin otomatik olarak hangi zamanda çalışacağı belirlenebilir.

5651 ve Kayıt Aktarım

Giriş ① Aktarım ② ... ③

Kayıt aktarım ayarını seçiniz.

Açık
 Kapalı

Periyodik dışarı aktarım saatini seçiniz. ⓘ

23 : 59

Kayıtlar her gün burada belirtilen saatte otomatik olarak dışarıya aktarılacaktır.

berqnet

Geri İleri İptal

- Bir sonraki ekranda Depolama Tipi seçilebilir. Depolama Tipi olarak 2 farklı aktarım şekli görülmektedir.

1. USB Bellek
2. Paylaşım Alanı

5651 ve Kayıt Aktarım

Giriş ① Aktarım ② Paylaşım ③ Kayıtlar ④ Uzak Sunucu ⑤ Damga ⑥ Uygula ⑦

Kayıtlarınızın aktarılacağı USB Belleği takınız. USB Belleğin dosya sistemi FAT32 olmalıdır.

Depolama Tipi: USB Bellek

Bağlantı Test Format

Depolama tipini seçiniz

berqnet

Geri İleri İptal

5651 ve Kayıt Aktarım

Giriş ① Aktarım ② Paylaşım ③ Kayıtlar ④ Uzak Sunucu ⑤ Damga ⑥ Uygula ⑦

Kayıtların aktarılacağı Windows bilgisayarınızın paylaşım alanına erişmek için aşağıdaki bilgileri giriniz.

Depolama Tipi: Paylaşım Alanı

IP Adresi: 192.168.1.10

Bilgisayar Adı: MYCOMPUTER

Paylaşım Adı: 5651

Kullanıcı Adı: berqNET

Şifre:

Dosya aktarımını S/FTP ile yap ⓘ

Bağlantı Test

berqnet

Geri İleri İptal

- USB Bellek seçeneği ile maksimum 1 TB disk FAT32 dosya sisteminde çalışabilmektedir. Cihaz üzerindeki herhangi bir USB portuna ilgili disk önceden formatlanarak veya cihaz üzerine takıldıktan sonra Format butonu yardımı ile hazır konuma getirilebilir. Cihaz üzerinden formatlama işlemi süresi disk boyutuna göre değişiklik gösterebilir. Kontrol için Bağlantı Test butonunda “Test başarılı” mesajı mutlaka görülmelidir.
- Paylaşım Alanı Seçeneği ile opsiyonlu olarak SMB/FTP/SFTP protokolleri ile aktarım yapılabilir.
- SMB protokolü ile aktarım ve zaman damgası ayarlaması aşağıdaki gibi yapılabilir.

IP Adresi: Paylaşım klasörünün açıldığı cihaz IP adresi (PC, Server, NAS cihazı)

Bilgisayar Adı: İlgili cihazın ismi

Paylaşım Adı: İlgili cihaz üzerinde açılan paylaşım klasörünün adı **Kullanıcı Adı:** Paylaşım klasörüne

okuma/yazma yetkisi olan kullanıcı adı **Şifre:** Yetkili kullanıcının şifresi

5651 ve Kayıt Aktarım

Giriş ① Aktarım ② **Paylaşım ③** Kayıtlar ④ Uzak Sunucu ⑤ Damga ⑥ Uygula ⑦

Kayıtların aktarılacağı Windows bilgisayarınızın paylaşım alanına erişmek için aşağıdaki bilgileri giriniz.

Depolama Tipi:

IP Adresi:

Bilgisayar Adı:

Paylaşım Adı:

Kullanıcı Adı:



Şifre:

Dosya aktarımını S/FTP ile yap

Depolama tipini seçiniz

berqnet

- PC / Server/NAS üzerine aktarım yapılacağı durumlarda SMB 1.0 protokolünün kapalı olması durumunda aktarım yapılamayacaktır. Bunun için cihaz üzerindeki SMB 1.0 protokolünün aktif edilmesi gerekmektedir. PC için Denetim Masası>Programlar ve Özellikler>Windows özelliklerini aç veya kapat, Server için Features bölümü altından bu işlem yapılabilir. İşlem sonrasında cihazın yeniden başlatılması gerekmektedir. NAS cihazları için aktarım yapılması durumunda da SMB 1.0 özelliğinin ilgili cihazın ayarlar bölümünden aktif edilmesi gerekmektedir.



- 5651 ve Kayıt Aktarım ayarlarında ilgili bölümler girilir.

5651 ve Kayıt Aktarım

Giriş ① Aktarım ② **Paylaşım ③** Kayıtlar ④ Uzak Sunucu ⑤ Damga ⑥ Uygula ⑦

Kayıtların aktarılacağı Windows bilgisayarınızın paylaşım alanına erişmek için aşağıdaki bilgileri giriniz.

Windows bilgisayarınızın kullanıcı şifresini giriniz.

Depolama Tipi: Paylaşım Alanı ▼

IP Adresi: 192.168.14.2

Bilgisayar Adı: MSEDGEWIN10

Paylaşım Adı: 5651

Kullanıcı Adı: berqnet

Şifre:

Dosya aktarımını S/FTP ile yap ⓘ

Bağlantı Test

berqnet

Geri İleri İptal

- Bağlantıyı Test butonu ile erişim kontrol edilir.

BİLGİ

Bağlantı testi başarılı.

Tamam

- Test başarılı mesajı sonrasında ileri butonu ile bir sonraki bölüme geçiş yapılabilir. Bu bölümde cihaz üzerinden dışarıya aktarılmak istenilen log'lar seçilebilmektedir. Tüm log'ların aktarılması önerilmektedir.

5651 ve Kayıt Aktarım

Giriş ① Aktarım ② Paylaşım ③ **Kayıtlar ④** Uzak Sunucu ⑤ Damga ⑥ Uygula ⑦

Aktarılmasını istediğiniz kayıtları seçiniz.

Aktarılabilecek Kayıtlar:

<input checked="" type="checkbox"/> Firewall	<input checked="" type="checkbox"/> Antivirüs	<input checked="" type="checkbox"/> Sistem
<input checked="" type="checkbox"/> DHCP	<input checked="" type="checkbox"/> Web Filtre	<input checked="" type="checkbox"/> Trafik
<input checked="" type="checkbox"/> VPN/PPPoE	<input checked="" type="checkbox"/> IPS	<input checked="" type="checkbox"/> Uygulama
<input checked="" type="checkbox"/> Hotspot		

• Web filtre kayıt aktarımının gerçekleşmesi için, "Ayarlar -> Güvenlik Ayarları -> Web Filtre" ayarlarındaki "Web filtreleme kayıtlarının tutulmasını istiyorum." seçeneğinin aktif olması gerekmektedir.

• Firewall kayıt aktarımının gerçekleşmesi için, "Ayarlar -> Güvenlik Ayarları -> Firewall" ayarlarındaki "Kayıt tut" seçeneğinin aktif olması gerekmektedir.

berqnet

Geri İleri İptal

- Bir sonraki bölüm üzerinde Log Alımı bölümü ile syslog formatında log iletebilen tüm cihazlardan Berqnet üzerine log alınabilir. Bu loglar zaman damgası aktif edilmiş ise damgalanarak paylaşım klasörüne atılabilir.
- Cihaz üzerindeki log'ları Log Gönderimi bölümü ile syslog formatında dışarıdaki bir cihaza istenilen IP ve 3port bilgileri girilerek aktarım yapılabilir.

5651 ve Kayıt Aktarım

Giriş ① Aktarım ② Paylaşım ③ Kayıtlar ④ **Uzak Sunucu ⑤** Damga ⑥ Uygula ⑦

Log Alımı
Uzaktan kayıt aktarımı için syslog sunucu adreslerini giriniz.

IP LİSTESİ KAYIT ÖNEM DEREJESİ

Log Gönderimi
 Aktif
Seçilen kayıtların aktarılacağı syslog sunucu bilgilerini giriniz.

IP Adresi:

Port:

berqnet

Geri İleri İptal

IP ADRESİ DÜZENLE

Aktarılabilecek kayıtlar için minimum kayıt seviyesini seçiniz.

Hepsi Sadece Seçilen Seçilen ve Üzeri

Önem derecesi:

IP Adresi:

Uzaktan kayıt aktarımında dinlenecek yeni bir IP adresi girebilir, ya da varolan bir IP adresini düzenleyebilirsiniz.

Tamam İptal



- Dışarıya aktarımı sağlanan log'ların yasal geçerliliği olması için zaman damgası alanının aktif olması gerekmektedir. Zaman damgası olmadan alınan log'ların herhangi bir yasal geçerliliği olmamaktadır.
- Zaman damgası bölümü altından kullanılan servis sağlayıcı seçilerek kullanıcı adı ve şifre bilgileri girilmesi gerekmektedir. Bağlantı test butonu ile girilen bilgiler doğrulanabilir.

5651 ve Kayıt Aktarım

Giriş ① Aktarım ② Paylaşım ③ Kayıtlar ④ Uzak Sunucu ⑤ **Damga ⑥** Uygula ⑦

Zaman Damgası için kullanıcı adı ve şifre bilgilerinizi giriniz.

Zaman Damgası:

Kullanıcı Adı:

Şifre:

Kontör Sayacını Sıfırla

Zaman Damgası için kullanıcı adı giriniz.

berqnet

- Zaman damgası hesap bilgileri girilerek ileri butonu bir sonraki bölüme geçilir. Bu bölüm üzerinde yapılan ayarların özeti görülmektedir. Uygula butonu ile servis aktif edilebilir.

5651 ve Kayıt Aktarım

Giriş ① Aktarım ② Paylaşım ③ Kayıtlar ④ Uzak Sunucu ⑤ Damga ⑥ Uygula ⑦


Uygula düğmesine basarak, değişikliklerin güvenlik duvarınız üzerinde gerçekleşmesini sağlayınız.

Kayıt aktarım ayarları yapılacaktır.	✓
Kayıt aktarım her gün saat 23:59 anında gerçekleşecektir.	✓
Seçtiğiniz kayıtlar aktarılacaktır.	✓
Uzak sunucu kayıt aktarımı ayarlanacaktır.	✓
Zaman Damgası ayarlanacaktır.	✓


berqnet Geri Uygula Son



- Log'lar otomatik olarak her gün belirlenen saatte aktarımı yapılacaktır.
- Anlık olarak dışarıya log aktarımı ihtiyacı olması durumunda 5651 Kayıt Aktarım servisi açılıp ilk gelen ekrandaki Şimdi Çalıştır butonu yardımı ile anlık aktarım gerçekleştirilebilir.



- Paylaşım klasörünün altında iki farklı log dosyası görülmelidir.
- tar.gz uzantılı dosya log'ların bulunduğu dosyadır. Bu dosya açılarak içerisindeki csv uzantılı log'lar csv desteği olan programlar ile görüntülenebilir.
- tar.gz.zd uzantılı dosya tar.gz log'larının zaman damgası dosyasıdır . Her aktarım anında bir adet log dosyası ve dosyaya ait zaman damgası görülmelidir.



- FTP protokolü ile aktarım yapılma seçeneği aktif edilirse damgalama işlemi için SMB protokolü yine aktif olması gerekmektedir.

- FTP server üzerinde yetkili bir kullanıcı için ilgili dizine erişim hakkı tanımlanmalıdır.

Arayüzden dosya aktarımını S/FTP ile yap işaretlenir ve Aktarım Protokolü FTP olarak belirlenir. FTP server üzerinde açılan Kullanıcı Adı, Şifre ve izin verilen FTP dizinine ait bilgileri girerek

5651 ve Kayıt Aktarım

Giriş ① Aktarım ② Paylaşım ③ Kayıtlar ④ Uzak Sunucu ⑤ Damga ⑥ Uygula ⑦

Kayıtların aktarılacağı Windows bilgisayarınızın paylaşım alanına erişmek için aşağıdaki bilgileri giriniz.

Depolama Tipi: Paylaşım Alanı

IP Adresi:

Bilgisayar Adı:

Paylaşım Adı:

Kullanıcı Adı:

Şifre:

Dosya aktarımını S/FTP ile yap

Aktarım protokolü: FTP

FTP Kullanıcı: berqnet

FTP Şifre:

FTP Dizini: 5651

Bağlantı Test

BİLGİ

Bağlantı testi başarılı.

Tamam

Ger Geri İleri İptal

- SFTP güvenli bir aktarım gerçekleştirilebilir. SFTP aktarım yapılma seçeneği aktif edilirse damgalama işlemi için SMB protokolünün yine aktif olması gerekmektedir.
- FTP server üzerinde yetkili bir kullanıcı için ilgili dizine erişim hakkı tanımlanmalıdır.
- Arayüzden dosya aktarımını S/FTP ile yap işaretlenir ve Aktarım protokolü SFTP olarak belirlenir. FTP server üzerinde açılan Kullanıcı Adı, Şifre ve izin verilen FTP dizine ait bilgileri girilerek Bağlantı Test butonu ile kontrolleri yapılabilir.

5651 ve Kayıt Aktarım

Giriş

Bilgi

Bağlantı testi başarılı.

Tamam

Kayıtların aktarılacağı aşağıdaki bilgileri giriniz.

Depolama Tipi: Paylaşım Alanı

IP Adresi: 192.168.14.2

Bilgisayar Adı: MSEDGEWIN10

Paylaşım Adı: 5651

Kullanıcı Adı: BERQNET

Şifre:

Dosya aktarımını S/FTP ile yap

Aktarım protokolü: SFTP

SFTP Kullanıcı: berqnet

SFTP Şifre:

SFTP Dizini: 5651

Bağlantı Test

Dosya aktarım protokolünü seçiniz.

berqnet

Geri İleri İptal